

## EUROLITE LED PAR-56 HCL Short sil

Proiettore PAR-56 con LED 9 x 10 W 6in1 e RGBAW+miscela di colori UV

Art.n.: 51913590

GTIN: 4026397592269



### Features :

- Stepless color blend, color change, dimmer, strobe effect and UV effect
- 9 LED 10 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 20°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Disponibile in vari colori

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397592269

Peso : 2,09 kg

Lunghezza : 0.21 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.28 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	75 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	9 x 10 W high power 6in1 RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	4; 6; 10

Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; LED EASY OPERATOR 4x4; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	38°
Colore della custodia:	Argento
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 20,5 cm Profondità: 17,5 cm Altezza: 23 cm
Peso:	1,79 kg
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

### Contenuto della confezione:

1 x Proiettori  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x telecomando  
1 x Pila