

EUROLITE Art-Net-DMX Node 8 MK2

Interfaccia Art-Net per l'emissione di 8 universi DMX su XLR

Art.n.: 70064843

GTIN: 4026397672312



Features :

- È anche possibile l'immissione parallela di DMX (1024 canali)
- 8 connettori XLR separati otticamente (3 poli) per l'uscita DMX
- 2 prese XLR (3 poli) per l'ingresso DMX
- Routing flessibile dei segnali dati
- Configurazione facile da usare direttamente sul dispositivo tramite 4 pulsanti di controllo e display LCD alfanumerico (2 x 16 caratteri)
- Indicatore di funzione a LED
- Possibile funzionamento con splitter
- Può inviare fino a 4096 canali DMX
- Controllabile via Art-Net
- The device can be connected via RJ-45 (F) versione da incasso to the PC
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm

Logistica

EAN / GTIN: 4026397672312

Peso : 2,60 kg

Lunghezza : 0.55 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.09 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	5 W
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Canali DMX:	Uscita 4096
Ingresso DMX:	2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso

Uscita DMX:	8 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Connessione di rete:	Protocol: Art-Net 3 via 2x RJ-45 (F) versione da incasso
Attivazione:	Art-Net
Collegamenti:	2 x RJ-45 E-Con (F) versione da incasso
PC connect:	Via RJ-45 (F) versione da incasso
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 17,5 cm Altezza: 4,45 cm
Peso:	2,20 kg

Contenuto della confezione:

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione